

Tam Programlanabilir 16 Zonlu Alarm Kontrol Paneli + LED Keypad



10 ayrı kullanım için programlanabilir, (Ani, gecikme1, gecikme2, 24 saat hırsız alarm, Yangın, Panik, Sabotaj, Ambulans, Keyswitch, Kapalı) komünikatör, telefon arama cihazı, ABS plastik kasa, trafo, tamper switch, dahil 16 zone alarm paneli ve 16 zon, 2 Bölüm, 6 durum ledli Keypad

| | |
|-----------------------------|---|
| Zone Sayısı | Tam Programlanabilir 16 zon |
| Partition (Bölüm) | 2 Bölüm (Otomatik devreye alma, farklı gecikme süreleri, ayrı ayrı home modu, şifresiz devreye alma vs.) |
| Çıkışlar | 18 ayrı durum için programlanabilir 2 çıkış (alarm, devreye alma vs.) |
| Şifre | 1 servis/programlama kodu, 1 master kod-ana kullanıcı (7 ayrı kullanıcı yetkisi; zone bypass, devreye alma/devreden çıkarma, home modunda devreye alma/devreden çıkarma, siren susturma, 1. bölüme erişim, 2. bölüme erişim) ve 30 kullanıcı kodu, |
| Tuş Takımı (Keypad) | Maksimum 4 adet - Led Keypad |
| Programlama | Keypad ile Uzaktan bilgisayar ile (BGcom) dowload/upload, tarih/saat, devreye alma, devreden çıkarma, zone bypass, PCM kontrolü ve izlemesi |
| Dijital Komünikatör | Ademco Contact ID protokolü, 2 ayrı hesap, 80 olay hafızası , periyodik test |
| Olay Hafızası | Gerçek zamanlı tarih/saat ve 425 silinmez olay hafızası |
| Panel Boyutları | 348x284x105 mm |