

Tam Programlanabilir 10 Zonlu Alarm Kontrol Paneli + LED Keypad



10 ayrı kullanım için programlanabilir, (Ani, gecikme1, gecikme2, 24 saat hırsız alarm, Yangın, Panik, Sabotaj, Ambulans, Keyswitch, Kapalı) komünikatör, telefon arama cihazı, ABS plastik kasa, trafo, tamper switch, dahil 10 zone alarm paneli ve 10 zone, 2 Bölüm, 6 durum ledli Keypad

Zone Sayısı	Tam Programlanabilir 10 zon
Partition (Bölüm)	2 Bölüm (Otomatik devreye alma, farklı gecikme süreleri, ayrı ayrı home modu, şifresiz devreye alma vs.)
Çıkışlar	18 ayrı durum için programlanabilir 2 çıkış (alarm, devreye alma vs.)
Şifre	1 servis/programlama kodu, 1 master kod-ana kullanıcı (7 ayrı kullanıcı yetkisi; zone bypass, devreye alma/devreden çıkarma, home modunda devreye alma/devreden çıkarma, siren susturma, 1. bölüme erişim, 2. bölüme erişim) ve 30 kullanıcı kodu,
Tuş Takımı (Keypad)	Maksimum 4 adet - Led Keypad
Programlama	KP-106P Keypad ile Uzaktan bilgisayar ile (BGcom) dowload/upload, tarih/saat, devreye alma, devreden çıkarma, zone bypass, PCM kontrolü ve izlemesi
Dijital Komünikatör	Ademco Contact ID protokolü, 2 ayrı hesap, 80 olay hafızası , periyodik test
Olay Hafızası	Gerçek zamanlı tarih/saat ve 425 silinmez olay hafızası
Panel Boyutları	348x284x105 mm